

LED Bouwlamp - 20W - 1600Lm - Oplaadbaar

Vervangt een 75-100W bouwlamp

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

€ 93,35

€ 93,35

[Vraag een scherpe offerte aan!](#)

Beschrijving

Deze oplaadbare LED Bouwlamp (breedstraler/floodlight) heeft een verbruik van slechts 20 Watt. Deze lamp produceert geen warmte, zoals de conventionele bouwlamp, maar licht! Door de draagbeugel makkelijk te verplaatsen en op elke plek neer te zetten; waterdicht (IP65) dus ook voor buiten.

De hoge capaciteit lithium-ion accu kan meer dan 3000 keer worden opgeladen. Een oplaadindicator geeft aan wanneer de lamp volledige is opgeladen. Branduren op accu meer dan 4 uur (oplaadtijd: 6~7 uur).

Een efficiënt geïntegreerde LED-lichtbron en superieure aansturing IC garandeert de stabiliteit en de constante stroom toevoer, en verlengt de levensduur van de LED. Bovendien zorgt ingebouwde zekering voor bescherming tegen beschadiging van de accu.

Wordt geleverd met 12/24V lader voor in de auto/boot en netstroomadapter.

Product specificaties:

- Verbruik: 20 Watt (LED verbruikt 18 Watt)
- Voltage: DC12/24V en AC100-240V (adapter)
- Accu: Lithium-ion
- Lichtsterkte: 1600-1800 Lumen
- Kleurtemperatuur: 4000 Kelvin
- Lichtkleur: Wit
- Kleurweergave-index (CRI): >75 Ra
- Stralingshoek: 120° (symmetrisch, rond)
- Aantal LED's: 1 (45mil Bridgelux)
- Afmetingen: 212 x 185 x 265 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20°C - 60°C (tijdens opladen: 0°C - 45°C)
- Beschermingsgraad: IP65
- Dimbaar: Nee

- Branduren: 30.000 uren
- Gewicht: 2,8 kg
- Wordt geleverd met 12/24V lader voor in de auto/boot en netstroomadapter.
- Vervangt een 100-150 Watt bouwlamp/breedstraler/floodlight
- Certificaten: CE, RoHS en PSE

Toepassingen en omschrijving:

Bouw, magazijn, garage, etc.

*) Prijs bij minimale afname van 10 stuks